http://izpk.ru +7(499)380-83-73

КОНТАКТ / CONTACT / 53ЭМ

1. Общие указания

Универсальный пробник электрика предназначен для:
– определения ориентировочной величины напряжения тока;
– определения полярности постоянного тока;
– прозвонки цепей, в т. ч. обмоток, электродвигателей, пускателей, трансформаторов, контактов, проверка исправности диодов, тиристоров, транзисторов и т. п.;
– определения фазного провода в цепях переменного тока.

2. Технические требования

Технические требования универсального пробника должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Наименование параметра, единица измерения	Значение параметра
Диапазон контролируемых напряжений, В	12-380
Максимальное напряжение внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка, Ом	10 000
Время сохранения работоспособности пробника в режиме прозвонки после одной зарядки не менее, час	24
Количество замкнутых цепей, которое можно прозвонить от одной зарядки, не менее	60
Электрическая прочность изоляции, В	2 000
Одноминутное испытательное напряжение на щупах, В	450
Длина соединительного провода,мм	1 000
Габаритные размеры основного щупа, мм	175x28x20
Масса, г	70

Примечание: пробник обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки пробника входят:

– Пробник в сборе 1
– Руководство по эксплуатации 1
– Индивидуальная упаковка, шт 1

4. Порядок работы с пробником

– зарядка пробника производится от сети переменного или постоянного тока 110-380 В в течение 10-20 сек.
– при прозвонке цепей необходимо убедиться в зарядке пробника путем кратковременного соприкосновения щупов – на пробнике должен загореться индикатор «Test».
– при определении полярности постоянного тока загораются индикаторы «–» и «Test», если основной щуп прибора установлен на полюсе «–».
– при определении напряжения постоянного тока основной щуп пробника необходимо установить на полюс «+».

5. Гарантия изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пробника в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации.

5.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется бесплатно отремонтировать или заменить вышедший из строя пробник.

5.3. Предприятие - изготовитель не производит гарантийный ремонт или замену пробника в случае выхода его из строя из-за неправильной эксплуатации, небрежного транспортирования и хранения.

5.4 Покупатель должен обращаться для гарантийного ремонта к предприятию-изготовителю.